

【Mac】透過console連接網路設備

需求：一條usb - console 線

【伽利略】USB CONSOLE Cable FT232 3m(USB232FTD)



CONSOLE Cable

【伽利略】USB CONSOLE Cable FT232 3m(USB232FTD)

06/01~06/30 3C年中大促★下殺95折

滿1件享95折 (說明)

- FT232RL+ZT213
- RJ-45串口配置線
- 傳輸線長: 3m



品號: 5329068

市售價 599 元 促銷價 **488** 元 下單再折 ▾ 賣貴通報

品牌名稱 : 伽利略

結帳方式 : 信用卡 \ 貨到付款 \ 超取付款 \ LINE Pay \ Apple Pay \ Google Pay
\ 街口支付 \ 悠遊付 \ ATM \ 無卡分期 \ 銀聯卡
刷mo卡5%無上限, 含權益3%

接上後，打開終端機，使用screen 登入設備

```
#找到 console 線
ll /dev/tty.*
crw-rw-rw- 1 root wheel  9,  0  6 22 22:26 /dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port
crw-rw-rw- 1 root wheel  9,  2  6 24 09:58 /dev/tty.usbserial-A50285BI

#登入設備
screen /dev/tty.usbserial-A50285BI 9600
```

screen其他操作

退出後重連失敗

```
~ ➤ screen /dev/tty.usbserial-A50285BI 9600
Cannot open line '/dev/tty.usbserial-A50285BI' for R/W: Resource busy
```

```
#找到screen pid
screen -list

There are screens on:
  15520.ttys004.Treeman-Mac      (Attached)
  9100.ttys003.Treeman-Mac      (Detached)
2 Sockets in /var/folders/px/8z7kvlwj5278qcf92c71q6_h0000gn/T/.screen.

#方法一 刪除socket 重新連線
#刪除socket screen -X -S {pid} quit
# -X: 執行cmd, -S: screen socket name, quit: 離開
screen -X -S 9100.ttys003.Treeman-Mac quit
#在連線一次
screen /dev/tty.usbserial-A50285BI 9600

#方法二 使用screen pid.name重新連線
screen -R 9100.ttys003.Treeman-Mac

#方法三 重新連線上次中斷screen
screen -r
```

🕒修訂版本 #4

★由 treeman 建立於 24 🕒 2022 18:00:57

✍由 treeman 更新於 5 🕒 2023 10:14:58